

日野市民会館 大ホール

照明資料(回路編)

UH #71 #72 #63 #22/78 500w 1色30枚(全紙四ツ切)
LH #73 #59 #22 #40/78 300w 1色20枚(全紙四ツ切)

FC 30A-C型1回路3kwまで
FC上下 各12 LHC上中下 各4 奥壁C上下 各6(純直切替可能)
前C 4 揚C上下 各2 フットC 4 花道フットC (T型) 上下 各2

3SUS (電動) 20回路 (1と20は純直切替可) 20A-C型 3ヶ口 1回路3kwまで DMX OUT CI-8H: 8台 FI-8H: 12台 PL-10(1N): 12台



3BL (手動) 切替8回路 W W #72 #78 200w: 1色19枚 文字共吊り バトンなし

2SUS (電動) 20回路 (1と20は純直切替可) 20A-C型 3ヶ口 1回路3kwまで DMX OUT CI-8H: 16台 FI-8H: 12台



2BL (電動) 切替8回路 W W #72 #78 200w: 1色19枚 スクリーン共吊り バトンなし

天反 (電動) 切替12回路 吊荷重250kgまで バトンあり

1SUS (電動) 20回路 (1と20は純直切替可) 20A-C型 3ヶ口 1回路3kwまで DMX OUT CI-8H: 16台 FI-8H: 12台



1BL (手動) 切替8回路 W W #72 #78 200w: 1色19枚 文字共吊り バトンなし

トーマン下手
4回路 20A-C型
CI-8H: 8台

フットライト 4色 60w 1色21枚4.5インチ T型(床収納)
花道フット 上下 2色 60w 1色18枚4.5インチ T型(床収納)

トーマン上手
4回路 20A-C型
CI-8H: 8台

PSUS (電動) 12回路 20A-C型 3ヶ口 1回路3kwまで DMX OUT CI-8H: 12台 FI-8H: 12台 (純直切替なし)



FR下手
8回路 20A-C型
CI-8H: 16台
四台四色
20A-C型直回路: 2
DMX OUT

1CL 12回路 20A-C型 CI-8H: 24台 ランプピンERQ-20: 2台 DMX OUT 30A-C型直回路: 2



2CL 8回路 20A-C型 CS-815L: 16台(8インチ1.5kw) DMX OUT 20A-C型直回路: 2



FR上手
8回路 20A-C型
CI-8H: 16台
四台四色
20A-C型直回路: 2
DMX OUT

調光室上FR
松村F153
100本3段 (300本1段)
JASCI対応、COMOS不可

ひの煉瓦ホール
〒191-0016
東京都日野市神明1121
TEL 042-585-2011
FAX 042-587-7577

PIN フォロースポット 松村クセノンZ-II 2kw: 2台

プロセ高さ:7m プロセ間口:16m 舞台奥行:13m スノコ高さ:15m

調光卓を更新
しました!!