

日野市民会館 大ホール

照明資料(機材編)

調光卓	調光卓更新 松村 F153  調光室は上FR	フェーダー	プリセット：100本×3段(300本1段可) サブマスター：20本×50ページ			
		シーン記憶	1000シーン JAScii(USBメモリ)対応、COMOS不可			
		フェード方式	プリセット：クロスフェード シーン再生：ムーブフェード パート数：8			
		エフェクト	99 パターン × 99 ステップ			
移動機材	灯体	FI-6H(500w)：10 CI-6H(500w)：10 FLP [弾丸](500w)：6 パーライト(トーマス灯体)5N：20				
		CI-8H(1kw)：10 FI-8H(1kw)：14 FQ(1.5kw)：4				
		ITO(650w)：10				
		ストリップライト3尺(60w2色2灯)：4 ストリップライト6尺(60w2色8灯)：6				
	スタンド等	丸台スタンド(CI-8H:1500w灯体付)：16 三又スタンド：2 折脚：6 ハイスタンド：2 ロースタンド：4				
		平置ベース：28 2連アーム：4 自在ハンガー：10 ロングハンガー：15				
	バンドア等	8インチ用：8 6インチ用：4 ITOアイリス：4				
	効果器類	箱波：2 ストロポ(KM-14)：1 ミラーボール球型(2尺)：1 楕円球型(240mm×400mm)小ホール用：1				
		PIS (1kw) [プロジェクタースポット]：6				
		PIS用	ダブルマシン[芯なし](MCE)：3		リップルマシン (MRE)：2	
ディスクマシン (MDE)：4			フィルムマシン (XLE)：4			
スライドキャリア (ファン付：2			ファンなし：4)			
先玉 F4 F6 F8：各6 F10：2						
ディスクネタ (雲：10 雪：5 雨：5 水玉：5 花吹雪：5 炎：5)						
フィルムネタ (大雲：4 小雲：4 縹雲：4 水流：4)						
ピンスポット	Z-II [Sun Beam II] (松村製クセノン2kw)：2					
ケーブル類	C20-C20	15m：10	10m：20	5m：20	2m：50	
	C30-C20	15m：5	10m：20	5m：30	ひの煉瓦ホール 日野市民会館 〒191-0016 東京都日野市神明1121 TEL 042-585-2011 FAX 042-587-7577	
	C30-C30	15m：10	5m：10			
	二又	C20-C20×2：30	C30-C20×2：10	C30-C30×2：10		
	変換	C20-T20 [ミニC-T変換]：40 その他各種変換ケーブル若干あり				
特電	単相三線 150A 搬入口(舞台上手奥)扉外 カットアウトご用意下さい					